Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:32

Link do produktu: https://www.ogrodzeniahurt.com/faac-silowniki-414-long-3-piloty-lampa-p-143.html



FAAC SIŁOWNIKI 414 LONG 3 PILOTY + LAMPA

Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**414 LONG**
Producent	**FAAC**

Opis produktu

Skład, pełnego gotowego do montażu zestawu:

- **Siłowniki FAAC 414 Long– 2szt**
- Centrala sterująca E045 i obudowa do centrali
- Moduł radiowy 868MHz
- **3 piloty XT4 868MHz**
- **lampa Led z uniwersalną podstawą montażową**
- Fotokomórki XP20 B D o zasięgu 20m
- Karta gwarancyjna FAAC Polska
- Instrukcja montażowa napędu 414 w języku polskim
- Instrukcja programowania centrali
- nieodpłatna pomoc techniczna



SPECYFIKACJA FAAC:

2 X SIŁOWNIK 414 LONG

- Zasilanie 230V, 50(60)Hz
- Zasilanie silnika 230V
- Pobór mocy 280W
- Pobór prądu 1,2A
- Prędkość obrotowa silnika 1400obr./min
- Prędkość wysuwu trzpienia 1,5cm/sek
- Maksymalna siła ciągu 3500N
- Zabezpieczenie termiczne 140°C
- Zakres temperatur -20/+55°C
- Stopień ochrony IP44

Napęd FAAC 414 LONG jest idealnym rozwiązaniem dla bram dwuskrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła o długości 4m (5m z zamkiem elektromagnetycznym). Wyposażony jest z siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

CENTRALA STERUJĄCA E045 Z OBUDOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie zasilające: 230VAC ±15% 50/60 Hz
- Pobór mocy: 4W w gotowości
- Maks pobór mocy: 800W
- Maks. obciążenie przez akcesoria: 500mA 24VDC - 500mA BUS 2-easy
- Maks. zasilanie blokady: Blokada FAAC (12VAC - 24VDC)
- Zakres temperatur pracy: -20°C do +55°C
- Bezpieczniki: F1 (2,5A)
- Wejścia: Otwarcie/otwarcie częściowe/STOP/BUS 2-easy/Zasilanie
- Wyjścia: Lampa ostrzegawcza/silnik/zasilanie akcesoriów 24VDC/ Sygnalizacja stanu bramy 24VDC/zasilanie zamka elektromagnetycznego 12VAC
- Szybkozłącze: XF 433/868 moduł do OMNIDEC, USB
- Programowanie: Wyświetlacz LED i przyciski
- Sygnalizacja statusu: Wyświetlacz i LED

Centrala sterująca E045 może obsługiwać jeden lub dwa silniki

Moduł radiowy XF868MHz

- Odbiornik z wbudowaną anteną
- Częstotliwość 868Mhz
- Napięcie zasilania: pobieranie z centrali przez złącze 24Vdc
- Pamięć 250 ilotów (razem 1 i 2 kanał)
- Podłączenie: szybkozłącze

3X PILOT XT4 868MHZ

Piloty pracują na częstotliwości 868MHz w wersji LR (Long range) o zwiększonym zasięgu działania. System ten jest znacznie odporniejszy na jakiekolwiek zakłócenia, a przez to pracuje wydajniej.

Działanie pilota oparte jest na technologii SLH czyli kod typu Self Learning Hopping umożliwia programowanie pilot od pilota. Pozwala to na szybkie i proste rozbudowanie systemu o nowych użytkowników.

FOTOKOMÓRKI XP20 BD O ZASIĘGU 20M

Do instalacji natynkowej lub na kolumnie. Fotokomórka kierunkowa z samoosiowaniem.

- zasięg działania: 20m
- kąt regulacji: ±7° (20m) ±13.5° (5m)
- wymiary: 41x130x42mm
- Czas wykrywania przeszkody: 20ms
- pobór prądu: Rx (10mA) + Tx (10mA)
- stopień ochrony: IP54
- zasilanie przez szynę BUS (2easy) dwa przewody 24V bez polaryzacji

Lampa Led z uniwersalną podstawą montażową i wbudowaną anteną !

Dane techniczne:

- zasilanie: 12-24V AC/DC

- światło przerywane lub ciągłe



2 X KONDENSATOR ROZRUCHOWY

Wspomaga rozruch siłownika

ELEMENTY MONTAŻOWE

Pozostałe elementy siłownika:

- Klucz awaryjnego otwierania (w przypadku braku zasilania)
- Komplet elementów mocujących
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja montażu w języku polskim

1. Siłowniki
2. Fotokomórki
3. Centrala sterująca
4. Wyłącznik kluczykowy
5. Odbiornik fal radiowych
6. Lampa sygnalizacyjna